



ボルトアンペアレギュレータテスタ ME-2R

特 徴

- クランプオン方式で電流測定が簡単
- 直流・交流同一等分目盛りで読みやすい
- 自動極性表示方式
- 吊り下げフック付で作業性向上

仕 様

・ 品 名	ボルトアンペアレギュレータテスタ
・ 型 式	ME-2R
・ 測 定 項 目	直流電圧: 0~±25V 0~±50V 0~±100V 0~±250V 0~±500V 交流電圧: 0~25V 0~50V 0~100V 0~250V 0~500V 直流電流: -5~0~25A -10~0~50A -20~0~100A -50~0~250A -100~0~500A 交流電流: 0~25A 0~50A 0~100A 0~250A 0~500A
・ 測定コード長	電圧用クリップコード:約 2m 電流用クランプセンサ:約 1.5m
・ 電 源	単 3 マンガン乾電池 4 本使用 バッテリーチェック機能付
・ 寸 法 (本体)	W221×D46×H142mm
・ 重 量	約 500g

※商品の仕様等については、予告なく変更する場合があります

株式会社 城西システム

本 社 〒386-1106 長野県上田市小泉 1252
 電 話 (0268) 26-2323(代表)
 F A X (0268) 26-2325
 東京オフィス 電 話 (042) 306-1685
 F A X (042) 306-1686
 E-mail: info@johsai.jp URL: http://www.johsai.jp/

●ご用命は・・・